













パーツフィーダ

本体/YSKシリーズ



- 機構学に基づいたシンプルな構造で、ローメンテナンスで手軽に使用できる汎用パーツフィーダです。
- 板ばねの配置、取り付け角度の独自開発により、安定した振動を確保します。
- 豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。



■仕 様

形式	品 番					電源電圧 (V)	定格電流 (A)	適用コントローラ	振動数 (回/分)	本体重量 (kg)	適用ボウル
	機種 記号	本体 サイズ	回転 方向	入力 電圧	入力 周波数						
YSK-10	YSK-10	10	R・L	1-	5-6	100	1.2	EC-1S EC-P1N ECI-02SAD ECI-03C	50Hz : 6000 60Hz : 7200	16	BO-5.6
	YSK-10	10	R・L	2-	5-6	200	0.6				
YSK-15	YSK-15	15	R・L	1-	5-6	100	2.8			30	BO-7.8 BS-1,2,3
	YSK-15	15	R・L	2-	5-6	200	1.4				
YSK-25	YSK-25	25	R・L	1-	5-6	100	2.8			48	BO-8.9 BS-3.4
	YSK-25	25	R・L	2-	5-6	200	1.4				
YSK-30	YSK-30	30	R・L	2-	5-6	200	2.0			80	BO-10,11 BS-5,6,7